

**ND-EF**

Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.

степень
защиты
IP65диапазон
рабочих
температургарантия
24
месяца

- Литий-ионный аккумулятор большой емкости гарантирует стабильную работу в аварийном режиме до 60 минут
- Алюминиевый корпус с высокой степенью защиты от влаги и пыли IP65
- БАП подходит для аварийного питания неразборных светильников
- Кнопка «Тест» и светодиодный индикатор заряда
- Последовательное подключение напрямую к светодиодному драйверу

Код продукта	Диапазон нагрузки	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Аккумулятор	Аварийный режим работы, мин	Время зарядки аккумулятора, ч	Габаритные размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-EF12	0–48 Вт	220–240	DC 200–250	Li-Ion 11,1 В, 4500 мА·ч	60	24	275 x 76 x 45	1/15	4650230 95488 6
ND-EF13	0–60 Вт	220–240	DC 200–250	Li-Ion 11,1 В, 6600 мА·ч	60	24	270 x 76 x 45	1/15	4650230 95473 2
ND-EF14	0–100 Вт	220–240	DC 200–250	Li-Ion 14,8 В, 6000 мА·ч	60	24	350 x 76 x 45	1/10	4650230 95474 9