

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Navigator

Садово-парковые светильники для ламп с цоколем E27 серии NOF-B

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator! Перед началом использования изделия, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса изделия, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Садово-парковые светильники для ламп с цоколем E27 серии NOF-B торговой марки Navigator предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Светильник предназначен для общего и декоративного наружного освещения. Светильники соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230 В

Номинальная частота напряжения: 50 Гц

Патрон: E27

Материал рассеивателя: ПММА

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Степень защиты от пыли и влаги: IP44

Климатическое исполнение: УХЛ1

Диапазон рабочих температур: -45...+45 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе (лампа в комплект не входит) – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 экз.

Код продукта	Код производителя	Максимальная мощность, Вт	Цвет плафона	Диаметр плафона, мм
NOF-B-01-60-201	НТУ 01-60-201	60	белый	Ø200
NOF-B-01-60-251	НТУ 01-60-251	60	белый	Ø250
NOF-B-01-100-301	НТУ 01-100-301	100	белый	Ø300
NOF-B-01-150-401	НТУ 01-150-401	150	белый	Ø400
NOF-B-01-60-205	НТУ 01-60-205	60	дымчатый	Ø200
NOF-B-02-60-205	НТУ 02-60-205	60	дымчатый, призматический	Ø200
NOF-B-02-60-255	НТУ 02-60-255	60	дымчатый, призматический	Ø250

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химических активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении корпуса или прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- При эксплуатации светильника используйте лампы с мощностью, не превышающей указанную максимальную мощность.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать

его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети (в комплект не входит).
- Снимите рассеиватель светильника. Проденьте питающие провода сети через отверстие в основании светильника.
- Подключите питающие провода сети к контактам патрона.
- Установите светильник на опоре. Закрепите светильник на опоре винтом М6х14, находящимся на основании светильника. Внимание! При установке светильника 200 мм на металлическую опору используются стопорный винт М6х12 и гайка М6, при установке на пластиковую опору используется саморез 4х20.
- Установите в патрон лампу с соответствующим цоколем, максимальная мощность которой не превышает указанную в технических характеристиках.
- Установите рассеиватель.
- Включите питание.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При замене лампы проверяйте состояние и прочность крепления рассеивателя, состояние мест присоединения проводов. Периодически производите чистку деталей светильника мягкой ветошью.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование светильников осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40 до -50 °С, при условии защиты светильников от атмосферных осадков. Хранить светильники в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40 до -50 °С и относительной влажности 75%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате ММГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Республике Беларусь. Изготовитель: Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Витебское электротехническое предприятие «Свет», Республика Беларусь, 210002, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А.

По заказу: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

Код продукта	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.