

Встраиваемый светодиодный светильник серии NLP-LED

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Встраиваемый светодиодный светильник с регулируемым диаметром врезного отверстия серии NLP-LED торговой марки Navigator предназначен для общего и декоративного освещения жилых, административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NLP-R2-12W-840-LED	NLP-R2-12W-865-LED	NLP-R2-18W-840-LED	NLP-R2-18W-865-LED	NLP-R2-24W-840-LED	NLP-R2-24W-865-LED	NLP-S2-18W-840-LED	NLP-S2-18W-865-LED	NLP-S2-24W-840-LED	NLP-S2-24W-865-LED
Цвет корпуса	белый									
Мощность, Вт	12		18		24		18		24	
Напряжение, В	176–264									
Частота, Гц	50/60									
Сила тока, А	0,07		0,13		0,17		0,13		0,17	
Цветовая темп., К	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500	4000	6500
Световой поток, лм	960		1620		2300		1620		2300	
Индекс цветопередачи	Ra≥80									
Козффициент мощности (cos φ)	PF≥0,5									
Степень защиты от пыли и влаги	IP20									
Диммирование	нет									
Класс защиты от поражения электрическим током	II									
Козффициент пульсации	<5%									
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4									
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40									
Энергозфффективность	А									
Способ монтажа	встраиваемый									
Размер с клипсой, мм	Ø 90x20		Ø 120x20		Ø 170x20		120x120x20		170x170x20	
Размер без клипсы, мм	Ø 90x31		Ø 120x31		Ø 170x31		120x120x31		170x170x31	
Диаметр врезного отверстия, мм	60–75		80–95		130–150		80–95		130–150	
Вес, г	138		198		258		222		280	
Срок службы, ч	40000									
Гарантия, мес	36									

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник NLP-LED, блок питания от сети 176–264 В, паспорт изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводов. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с не термостойкой изоляцией.
- При повреждениях плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.




Рисунок 1




Рисунок 2

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Определите место будущей установки светильника.
- Прodelайте установочное отверстие нужного размера (или используйте уже имеющиеся) в соответствии с указанным диапазоном. Конструкция держателей светильника позволяет устанавливать его в отверстия разного диаметра.
- Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм², в комплект не входит).
- Подключите сетевой кабель к кабелю светильника.
- Установите прижимные пружины держателей на нужную ширину (Рис. 1) и произведите установку светильника (Рис. 2).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией, при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате MGMMГГ, где первые две буквы обозначают код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭК ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.