

Антимоскитный фонарь

Благодарим Вас за приобретение антимоскитного фонаря TM Navigator!

Внимание! Перед использованием антимоскитного фонаря внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Антимоскитный фонарь Navigator серии NMK предназначен для борьбы с летающими насекомыми. Устройства оснащены специальными светодиодными модулями, излучающими абсолютно безопасные для человека УФ-лучи с длиной волны 395 нм. Эти лучи привлекают насекомых и, прикасаясь к металлической решетке под напряжением, комары, слепни, осы и другие насекомые мгновенно погибают. Благодаря защите от влаги IPX4 антимоскитный фонарь может использоваться как внутри, так и снаружи помещения. В дополнении к функции уничтожения насекомых устройство используется как светодиодный фонарь (кроме NMK-03), специальная ручка позволяет устанавливать его подвесным способом для освещения палаток, беседок. В зависимости от модели, устройства имеют до 7 режимов работы. Модели NMK-02, NMK-03, NMK-04, NMK-06 оснащены встроенным аккумулятором с возможностью зарядки от USB-кабеля. Емкости аккумулятора хватает на 12 часов автономной работы устройства. Изделие не выделяет вредные вещества, дым и запахи, работает бесшумно. Металлическая решетка надежно изолирована прочным пластиковым корпусом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NMK-01	NMK-02	NMK-03	NMK-04	NMK-05	NMK-06
Размер, мм	70x70x200	70x70x200	70x70x120	90x90x226	88x88x130	85x85x150
Питание	3 x AA*	18650 Li-Ion 1800 мАч	18650 Li-Ion 1200 мАч	18650 Li-Ion 1800 мАч	3 x AAA*	18650 Li-Ion 1800 мАч
Режимы работы	7	7	1	7	7	3
Световой поток, лм	боковые панели 1000/ торцевой модуль 60	боковые панели 1000/ торцевой модуль 60	—	60	60	75
Напряжение и ток заряда	—	DC 5 В 1 А	DC 5 В 1 А	DC 5 В 1 А	—	DC 5 В 1 А
Мощность, Вт	6	6	3	5	6	6
Материал	поликарбонат и АБС-пластик	поликарбонат и АБС-пластик	поликарбонат и АБС-пластик	АБС-пластик	АБС-пластик	поликарбонат и АБС-пластик

*Элементы питания в комплект не входят.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Устройство не требует специального монтажа. Может устанавливаться на поверхность или подвесным способом.

ПОРЯДОК РАБОТЫ NMK-01, NMK-05

Аккуратно достаньте фонарь из заводской упаковки. Поверните верхнюю крышку против часовой стрелки и достаньте картридж

для батареек, установите в него элементы питания нужного типа, соблюдая полярность (не входят в комплект поставки) и установите картридж на место. Закройте верхнюю крышку, повернув ее по часовой стрелке. Проверьте работоспособность устройства, включив необходимый режим работы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ NMK-02, NMK-03, NMK-04, NMK-06

Аккуратно достаньте фонарь из заводской упаковки. Полностью зарядите фонарь в течение 5 часов, подключив USB-кабель (входит в комплект) к адаптеру 5 В 1 А (не входит в комплект поставки). Проверьте работоспособность устройства, включив необходимый режим работы.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ NMK-01, NMK-02

Антимоскитный режим. Нажмите на кнопку с изображением комара на корпусе изделия. Зарботает UV-LED подсветка и напряжение поступит на металлическую сетку.

Режим освещения. Нажмите кнопку включения освещения. При повторном нажатии происходит цикличная смена режимов работы: включение торцевой подсветки, включение боковых панелей, включение и торцевой и боковых подсветок.

Совмещенный режим. Нажатие обеих кнопок включения позволяет использовать изделие и в антимоскитном режиме и в режиме фонаря одновременно.

ПОРЯДОК РАБОТЫ NMK-03

Данная модель имеет только антимоскитную функцию.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ NMK-04, NMK-05

Антимоскитный режим. Нажмите на кнопку с изображением комара на корпусе изделия. Зарботает UV-LED подсветка и напряжение поступит на металлическую сетку.

Режим освещения. Нажмите кнопку включения освещения. При повторном нажатии происходит цикличная смена режимов работы: полное включение, режим подсветки, режим мигания.

Совмещенный режим. Нажатие обеих кнопок включения позволяет использовать изделие и в антимоскитном режиме и в режиме освещения одновременно.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ NMK-06

Антимоскитный режим. Нажмите соответствующую кнопку с изображением комара на корпусе изделия. Зарботает UV-LED подсветка и напряжение поступит на металлическую сетку.

Режим освещения. Нажмите кнопку включения освещения.

Совмещенный режим. Нажатие обеих кнопок включения позволяет использовать изделие и в антимоскитном режиме и в режиме фонаря одновременно.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Перед очисткой устройства отключите его. Очистите контактную решетку от уничтоженных насекомых. При необходимости используйте специальную щетку из комплекта поставки. Протрите изделие слегка влажной салфеткой.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещено касаться токопроводящей антимоскитной сетки руками, металлическими и другими токопроводящими предметами. Возможен риск поражения электрическим током.

Не опускать в воду.

Не использовать в помещении с легковоспламеняющимися веществами.

Не использовать в помещении с возможностью возникновения предельно допустимой концентрации воспламеняющихся газов.

Не является игрушкой. Беречь от детей. Использовать только для борьбы с летающими насекомыми.

Не направлять в глаза.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механическими повреждениями и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки фонаря, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя фонаря осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе фонаря в формате ДММГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

www.navigator-light.ru

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.