



Светодиодный аварийно-эвакуационный светильник Navigator NEF-22 предназначен для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях.



- Тонкий металлический корпус
- Литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- Время автономной работы 90 минут
- Индикатор наличия сети, заряда и ошибки
- Кнопка «Тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Накладной или подвесной способ установки



Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Автономная работа, мин	Аккумулятор	Размер, мм	Штрихкод
NEF-22	ВЫХОД	односторонний	1	220-240	40	90	Li-Ion 3,7 В, 180 мА·ч	352 x 138 x 10	4650230 95291 2