



NEF-19



ВЫХОД
EXIT

← ВЫХОД
EXIT

ВЫХОД
EXIT →

Наклейки
в комплекте

Светодиодный пылевлагозащищенный аварийно-эвакуационный светильник Navigator NEF-19 предназначен для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых и административно-офисных помещениях, отлично подойдет для объектов с повышенной запыленностью и уровнем влаги.



- Корпус выполнен из АБС-пластика, рассеиватель – из полистирола
- Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- Литий-железо-фосфатный аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- Два режима: постоянного и непостоянного действия
- Наличие индикатора сети и заряда
- Кнопка «Тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Три наклейки в комплекте: «Выход», «Направление движения налево», «Направление движения направо»
- Накладной способ установки, монтажный набор в комплекте



Код продукта	Тип светильника	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Автономная работа, мин	Аккумулятор	Размер, мм	Штрихкод
NEF-19	односторонний, без нанесения	6	220–240	100	180	LiFePO4 3,2 В, 600 мА·ч	240 x 90 x 45,8	4650230 95290 5